

1-221128-0

✓ 有效

TE 内部编号 1-221128-0
RF Connectors, BNC RF Interface, Plug, RF Connector Mated Outer
Diameter (Approximate) .572 in [14.53 mm], 50 Ω
[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: BNC
射频连接器种类: 插头
射频连接器插接外直径（近似值）： 14.53 mm [.572 in]
阻抗: 50 Ω
与射频电缆类型兼容: RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体绝缘	不带
电缆连接器方向	直式
主体材料	锌



主体电镀材料	镍
接触件特性	
射频连接器中心端子底板材料	镍
	1080 μin
压接类型	六角
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜
端接特性	
线缆端接方法	六角压接
机械附件	
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有
尺寸	
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
使用环境	
工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
操作/应用	
工作频率	4 GHz
包装特性	
封装方法	Box
其他	
等级	商业
耦合螺母基材	黄铜
电介质材料	聚乙烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	受限材料超出阈值





业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年1月（173） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKISG50 BNC RF Connector: Male (Jack) Assembly, Isolated Ground Protection, 50 Ohm	 TE 产品编号 CAT-076-BNCVTBAY BNC Vertical Male (Jack) RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism	 TE 产品编号 CAT-076-BNCRABAY BNC Right Angle M Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA75C BNC RF Connector: Male (Jack), Right-angle, 75 Ohm
 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA752 BNC RF Connector: Male (Jack), Right-angle, 75 Ohm, 2 Ghz	 TE 产品编号 CAT-076-BNCPK4GMG BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 4 GHz, Military Grade	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKHD50 BNC RF Connector: Male (Jack) Solder Receptacle w/ Hardware, 50 Ohm	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKSH50 BNC RF Connector: Male (Jack) assembly - short, 50 Ohm, 4Ghz
 TE 产品编号 CAT-076-BNCJK4GMG BNC RF Connector Jack Kit, 50 Ohm, 4 Ghz, Military Grade	 TE 产品编号 1-1337543-0 BNC Ins R/A PCB Skt 50Ohm White	 TE 产品编号 1-1337494-0 BNC R/A Shld PCB Skt 50Ohm Nickel Pltd	 TE 产品编号 2-5221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC



 TE 产品编号 5-1634516-1 BNC RM BHJ Hex 50Ohm Nickel Pltd RG58C/U	 TE 产品编号 1-1337542-0 BNC Ins LP PCB Skt 50Ohm White RG58C/U	 TE 产品编号 5225395-1 BNC PLUG DUAL CRIMP RG58,A,B,C	 TE 产品编号 5413589-8 KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP
 TE 产品编号 1-1634612-0 BNC Ins R/A PCB Skt 50Ohm Black	 TE 产品编号 5-1634503-1 BNC Str PCB Skt 50Ohm Nickel Pltd	 TE 产品编号 5413959-3 BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM	 TE 产品编号 5-1634503-3 BNC Str PCB Skt 75Ohm Nickel Pltd

客户还购买了

 TE 产品编号1-747944-6 KIT,PLUG,9P,HDE,SHLD ENCLSRE	 TE 产品编号1-745491-8 09 HDE MS RCPT,22-26,LEAD FREE	 TE 产品编号1-747871-6 09 PLUG SP/FMS SCRLK	 TE 产品编号150211-000 TXR54AB00-1206AI
 TE 产品编号1-5221128-0 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号1-87175-8 08 LOCKING CLIP HSG SR .100CL	 TE 产品编号102198-1 A/L HARDWARE FOR EJECTION KIT	 TE 产品编号D015993001 44A0121-24-0/9CK0001

文档

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_1-221128-0_AH.2d_dxf.zip
- 英文版本
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_1-221128-0_AH.3d_igs.zip
- 英文版本

1-221128-0

RF Connectors, BNC RF Interface, Plug, RF Connector Mated Outer Diameter (Approximate) .572 in [14.53 mm], 50 Ω



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-221128-0_AH.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[COAXICON 50-Ohm BNC RF Series Commercial Plug \(Hex Crimp\) Connector](#)

英文版本