



AMP BNC

TE 内部编号 1-5227079-6

AMP BNC, RF Connectors, BNC RF Interface, Plug, RF Connector

Mated Outer Diameter (Approximate) .572 in [14.53 mm], 50 Ω

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口：BNC

射频连接器种类：插头

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：50 Ω

与射频电缆类型兼容：RG 174, RG 188

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	RG 174, RG 188
连接器系统	缆到缆
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器密封件类型	密封圈

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体绝缘	不带
------	----



主体形状	圆形
电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
	762 μin
压接类型	双
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	商业
耦合螺母基材	黄铜
电介质材料	聚乙烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKISG50 BNC RF Connector: Male (Jack) Assembly, Isolated Ground Protection, 50 Ohm	 TE 产品编号 CAT-076-BNCVTBAY BNC Vertical Male (Jack) RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism	 TE 产品编号 CAT-076-BNCRABAY BNC Right Angle M Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA75C BNC RF Connector: Male (Jack), Right-angle, 75 Ohm
 TE 产品编号 CAT-076-BNCPK2GMG BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 2 GHz, Military Grade	 TE 产品编号 CAT-076-BNCPK4GMG BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 4 GHz, Military Grade	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA752 BNC RF Connector: Male (Jack), Right-angle, 75 Ohm, 2 Ghz	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJK4GMG BNC RF Connector Jack Kit, 50 Ohm, 4 Ghz, Military Grade



TE 产品编号 5227755-2
BNC SOLDER RECEPT JACK SHORT

TE 产品编号 5228226-1
BNC BLKHD JACK ADAPTER GOLD

TE 产品编号 1-1337543-0
BNC Ins R/A PCB Skt 50Ohm White

TE 产品编号 1-1337494-0
BNC R/A Shld PCB Skt 50Ohm Nickel Pltd

TE 产品编号 5228226-3
BNC BLKHD JACK ADAPTER GOLD

TE 产品编号 2-5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC

TE 产品编号 5222117-1
ADAPTER,JACK,BHD,75 OHM,BNC

TE 产品编号 5225395-1
BNC PLUG DUAL CRIMP RG58,A,B,C

TE 产品编号 5413589-8
KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP

TE 产品编号 1-1634612-0
BNC Ins R/A PCB Skt 50Ohm Black

TE 产品编号 5-1634503-1
BNC Str PCB Skt 50Ohm Nickel Pltd

TE 产品编号 5413959-3
BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM

该系列中的其他产品 | AMP BNC

射频连接器(17)

客户还购买了

TE 产品编号1658682-1
HDP-22,RCPT,SIZE 2,26 POSN

TE 产品编号1658657-1
KIT,HDP-20,ENCLSR,PLUG,SIZE 2

TE 产品编号1658655-1
KIT,HDP-20,ENCLSR,PLUG,SIZE 1

TE 产品编号1-499910-0
050 UNIV HDR SP 4S 15DP STD L2





TE 产品编号1658620-6
26 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE



TE 产品编号1658622-8
34 NOVO MIL/CTR 30DP, LEAD FREE



TE 产品编号1623746-3
ER74 10R 5% AMMO PK



TE 产品编号1520270-1
8910K158=10 AMP DESIGNER LINE



TE 产品编号ED8430-000
HXCT-9.5-9

文档

产品图纸
COMM BNC PLUG
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-5227079-6_D.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-5227079-6_D.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-5227079-6_D.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页
BNC Connectors
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本
Plug, Coaxial, Commercial BNC
英文版本



产品环境合规性

[MD_1-5227079-6_0804201406_dmtec](#)

英文版本

[MD_1-5227079-6_0804201406_dmtec](#)

英文版本