



传感器 > 加速度传感器 > 即插即用加速度传感器 > 即插即用加速度传感器库存列表



加速度范围 (±): 6 g

频率响应: 0-200 Hz

加速度计类型: MEMS DC

轴数: 3

灵敏度: 333 mV/g

[所有 即插即用加速度传感器库存列表 \(2\)](#)

产品特性

产品类型特性

加速度计类型	MEMS DC
即插即用加速度计传感器类型	直流响应即插即用加速度计

结构特性

电气连接	一体式电缆
------	-------

电气特征

励磁电压	5 – 30 VDC
满量程输出电压	.5 – 4.5 VDC

信号特征

频率响应	0-200 Hz
------	----------

主体特性

材料	尼龙 6-6
重量	50 g[.175 oz]
轴数	3

机械附件

即插即用加速度计安装类型	螺丝
--------------	----

使用环境



工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

其他

非线性	±1 %FSO
加速度范围 (±)	6 g
灵敏度	333 mV/g

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-PPA0000
[即插即用加速度传感器库存列表](#)



该系列中的其他产品

MEAS 4033



即插即用加速度传感器(8)

客户还购买了



TE 产品编号SP2-50
拉绳致动位置传感器库存列表



TE 产品编号11026945-00
压电式加速度传感器



TE 产品编号1005940-1
高灵敏度加速度传感器



TE 产品编号1-1625873-0
RS LR0204 RESISTOR KIT



TE 产品编号1-1625890-0
2W SM M/OX 5% 12R



TE 产品编号1-1879352-0
RR02 5% R75 AMMO



TE 产品编号10200021-00
ACCUSTAR-EA SINGLE ENDED VERT

TE 产品编号02560444-016
LVDT HCD 1000 TB MC ASSY

TE 产品编号02560445-016
LVDT HCD 2000 TB MC ASSY

TE 产品编号02560542-006
LVDT E 200 MC ASSY

文档

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_4030-006-120_B.2d_dxf.zip
- 英文版本
- 下载查看



[ENG_CVM_CVM_4030-006-120_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4030-006-120_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[4020_4030_Accelerometer](#)

英文版本