



能源和电力产品 > 街道照明 > 保险丝盒



街道照明保险丝盒产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

街道照明保险丝盒额定电压: 400 V

街道照明保险丝盒产品类型: 街道照明保险丝盒

门高度（最小值）: 240 mm

门宽度（最小值）: 66 mm

产品特性

产品类型特性

产品系列	EKM-2042
街道照明保险丝盒产品类型	街道照明保险丝盒
地下电缆类型	塑料绝缘
保险丝类型	D01

结构特性

照明设备电缆数量（最大值）	2
保险丝数量	2
地下电缆数量（最大值）	3
街道照明保险丝盒端子类型	滑动
每根电缆中的导线数（最大值）	5
固定	L1, L2, L3, (N), PE(N)

电气特征

街道照明保险丝盒额定电压	400 V
--------------	-------

主体特性

颜色	透明
----	----

尺寸

门高度（最小值）	240 mm
----------	--------



门宽度（最小值）	66 mm
电极直径（最小值）	70 mm
电缆截面（最大值）	10 mm ²

使用环境

环境阻力	-25 – 55 °C
------	-------------

操作/应用

不含铅、镉等重金属	是
应用	照明电极内部
耐冲击性	4J
无卤素	是
不含硅	是
紫外线稳定型	否

行业标准

UL 等级	否
获得 CSA 认证	否
标准	VDE 0660-505
外壳防护等级	IP43

产品供货情况

最小订货量	1
街道照明保险丝盒产品供货情况	ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

其他

可选其他颜色	否
产品使用	连接，灯具的保护

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 BM3997-000 EKM-2020-2D1-1SA-E22	 TE 产品编号 CM4163-000 EKM-2045-1D1-6-SR	 TE 产品编号 EH1849-000 EKM-2020-1D1-5/C-2-1SA-DE01	 TE 产品编号 EK6500-000 EKM-2020-1D1-0SA
 TE 产品编号 EK6504-000 EKM-2050F-5S6-1R/A	 TE 产品编号 EK6513-000 EKM-2051-5S6-2R/D	 TE 产品编号 453496-000 EKM-2020-2D1-E22	 TE 产品编号 857094-000 EKM-2020-2D1-5/T
TE 产品编号 E66007-000 GURO-F-D2-02	TE 产品编号 D04194-000 GURO-F-D2-04	TE 产品编号 E34651-000 GURO-F-D2-06	TE 产品编号 C45060-000 GURO-F-D2-10



TE 产品编号 A81326-000

[GURO-F-D2-16](#)

TE 产品编号 D20427-000

[GURO-F-D2-25](#)

TE 产品编号 F64495-000

[GURO-F-D2-AS06](#)

TE 产品编号 D54125-000

[GURO-F-D2-AS10](#)

TE 产品编号 C16806-000

[GURO-F-D2-AS16](#)

TE 产品编号 D04856-000

[JOR-05306](#)

TE 产品编号 D06762-000

[GURO-F-D2-AS25](#)

该系列中的其他产品 | [GURO EKM](#)

[街道照明保险丝盒\(201\)](#)

客户还购买了

TE 产品编号406345-000

[CRSM-34/10-1000/239\(S5\)](#)

TE 产品编号CU5152-000

[WCSM-70/20-1000/S\(S5\)](#)

TE 产品编号C99382-000

[LVA-280B-BL](#)

TE 产品编号F08831-000

[LVA-280B-CL](#)

TE 产品编号351152-000

[HEL-6874](#)

TE 产品编号248514-000

[MM-5-3D160](#)

TE 产品编号466240-000

[EKM-2050FH-3D1-5S/S](#)

TE 产品编号552806-000

[MMY-330-GD245](#)



TE 产品编号141385-000
[EPKE-0024-DE01\(S25\)](#)



TE 产品编号231082-000
[HEL-4812](#)

文档

产品图纸

[EKM-2042SK-2D1-6](#)

英文版本

数据表/目录页

[UBERSPANNUNGSSCHUTZ](#)

德语

[EKM2042-FUSE-BOX-STREET-LIGHTING](#)

英文版本