



连接器 > 接口插槽 > 晶体管插座



Number of Positions: 3

连接器外形: 低

封装外形尺寸: TO-5

引线尺寸（已接受）: .41 mm [.016 in]

线缆端接方法: 焊料槽

产品特性

产品类型特性

端子配置	端子
封装外形尺寸	TO-5
连接器和端子端接到	印刷电路板
产品类型	插座

结构特性

Number of Positions	3
---------------------	---

主体特性

套管材料	黄铜
套管电镀材料	金
绝缘子材料	含氟聚合物
连接器外形	低
引线尺寸（已接受）	.41 mm[.016 in]
颜色	黑色

接触件特性



端子材料	铍铜合金
端子电镀	金
端子额定电流（最大值）	3 A
插座类型	晶体管
插针直径	2.54 mm[.1 in]

端接特性

线缆端接方法	焊料槽
--------	-----

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

绝缘子易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (.6% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1437514-3
322-HCS-5P2-300=REEL ASSY.,500

客户还购买了



TE 产品编号1-1437504-4
8060-1G3=GOLD TRANSISTOR
SOCKE



TE 产品编号1393230-7
RP3SL005



TE 产品编号142241-1
250 FASTON,TAB,BR



TE 产品编号1052552-1
2052 1352 02,SMA FM JACK RECPT



TE 产品编号1437504-4
8060-1G11=GOLD TRANSISTOR
SOCK




TE 产品编号1437504-6
8060-1G13=GOLD TRANSISTOR
SOCK



TE 产品编号1676319-2
RN 0805 38K3 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号NB25882001
SCL-1/2-0-STK



TE 产品编号1-2213753-1
2 POS HIGH TEMP MATE-N-LOK SKT
ASSM

文档

产品图纸



8060-1G5=GOLD TRANSISTOR SOCKE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1437504-9_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1437504-9_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1437504-9_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本